

REGULADOR ELECTRÓNICO JHETA MODELO AVR POWER



- ❖ Tamaño compacto con diseño robusto
- ❖ Cuenta con un amplio rango de tensión de entrada
- ❖ Proporciona un voltaje de salida estable
- ❖ Protección para una línea telefónica RJ11
- ❖ Seis receptáculos NEMA5-15R
- ❖ *Garantía de 2 años por defectos de fabricación*

FICHA TÉCNICA

MODELO		POWER 1200	POWER 2000
POTENCIA	VA / W	1200VA / 600 W	2000VA / 1600 W
ENTRADA	TENSIÓN NOMINAL VENTANA DE ENTRADA FRECUENCIA	120VCA 89VCA-145VCA 60 HZ.	120VCA 89VCA-145VCA 60 HZ.
SALIDA	TENSIÓN DE SALIDA FRECUENCIA PROTECCIÓN TELEFÓNICA PROTECCION EN SALIDA	120VCA +/- 10% 60 HZ. RJ-11 CORTO CIRCUITO Y SOBRECARGA	120VCA +/- 10% 60 HZ. RJ-11 CORTO CIRCUITO Y SOBRECARGA
RECEPTÁCULOS	NEMA 5-15R	8 SALIDAS	8 SALIDAS
INDICADORES	LED DE ENCENDIDO LED DE REGULADOR	LED VERDE ILUMINADO LED DE ROJO ILUMINADO	LED VERDE ILUMINADO LED DE ROJO ILUMINADO
DIMENSIONES	D X W X H (mm)	300 X 100 X 90	300 X 100 X 90
PESO	EN KG.	1.6	2.5
AMBIENTE		0-95%RH@0-40°C (NO CONDENSADA)	0-95%RH@0-40°C (NO CONDENSADA)
RUIDO		MENOS DE 40 db	MENOS DE 40 db